



INTEK AR-109



Art. 50000109

NOVITA'**BANDA AEREA VHF AM****SET CON ACCESSORI**

**RICEVITORE A SCANSIONE SPECIALE PER Banda VHF AM AERONAUTICA 108-137 MHz
BANDA VHF FM CIVILE 137-174 MHz E RADIO FM 88-108 MHz
BATTERIE RICARICABILI E CARICATORE IN DOTAZIONE**

Ricevitore a scansione tascabile avanzato, speciale per banda aeronautica. Ampio display LCD illuminato. Solo 26 mm di spessore e 102 gr. di peso. Contenitore con finitura gommata. Progettato per gli appassionati di volo, riceve la banda VHF aeronautica in AM tra 108.000 e 136.975MHz, con step di canale secondo le norme aeronautiche a 8.333 KHz o 25 KHz. Copre anche la banda VHF in NFM tra 136 e 180MHz (servizi civili, radio amatori, marina, ecc.). 99 canali memorizzabili, Dual Watch, step di canale programmabile in banda VHF AM aerea (8.333 KHz o 25 KHz), in banda VHF NFM (5-10-12.5-15-20-25-50 KHz) e in banda FM radio (100 KHz). Funzioni di Scan, Power Save, Key Lock, Beep Tone, Busy, Monitor, Skip, Delay, S/Meter digitale a barre. Alimentazione con n. 2 batterie ricaricabili Ni-MH AA e caricabatterie 230VAC in dotazione. Presa per auricolare e per caricabatterie.



Set completo di ricevitore INTEK AR-109, 2 batterie ricaricabili Ni-MH tipo AA e caricabatterie 230VAC.

FREQUENZA (MHz)	MODO
87.5000 - 107.9000	WFM
108.0000 - 136.9875	AM
137.0000 - 173.9900	NFM



UNIDEN UBC30XLT

88-174 MHz**200 CANALI****AIR BAND****RADIO FM 88-108 MHz**

Art. 48000030

**RICEVITORE A SCANSIONE 88-174 MHz / 200 CANALI
BANDA AERONAUTICA AM / RADIO FM**

Scanner tascabile, con copertura da 87.500 a 173.990 MHz, banda VHF aeronautica e radio FM 88-108 MHz. Step di canale di 10/12.5KHz nelle bande VHF e di 100KHz nella banda radio FM. Display LCD retroilluminato, indicazione della frequenza a 7 cifre. 200 memorie programmabili, 2 diverse gamme di frequenza selezionabili, scansione canali e memorie. Priority Channel con monitoraggio automatico, funzioni Delay, Lock Out, Hold, Key Lock. Alimentazione con pile a secco o con batterie ricaricabili tipo AA.

FREQUENZA (MHz)	MODO
87.5000 - 107.9000	WFM
108.0000 - 136.9875	AM
137.0000 - 143.9950	NFM
144.0000 - 145.9875	NFM
146.0000 - 155.9900	NFM
156.0000 - 162.0250	NFM
162.0300 - 173.9900	NFM

UNIDEN UBC69XLT-2

25-512 MHz**80 CANALI**

Art. 48000069

RICEVITORE A SCANSIONE 25-512 MHz / NFM / 80 CANALI

Scanner tascabile compatto (32 mm di spessore, 165 gr. di peso), con copertura da 25 a 512MHz in 3 bande, compresa la banda CB in FM. 3 diverse bande di frequenza pre-programmate selezionabili. Step di canale di 5/6.25/10/12.5/20KHz a seconda del piano di frequenze selezionato. Ampio display LCD retroilluminato, con indicazione della frequenza e di tutte le funzioni selezionate. 80 memorie programmabili con accesso diretto. Velocità di scansione di 50 canali al secondo, velocità di ricerca selezionabile da normale a Hyper. Priority Channel con monitoraggio automatico, funzioni Delay, Lock Out, Hold, Key Lock. Memoria di backup per mantenere i dati anche in assenza di alimentazione. Alimentazione con pile a secco o ricaricabili tipo AA (non fornite). Presa per cuffia-auricolare esterna.

FREQUENZA (MHz)	MODO
25.0000 - 87.2625	NFM
137.0000 - 173.9900	NFM
406.0000 - 512.0000	NFM